

FAXの設定とスキャン 方法

FAXの設定

※必ずプリンタドライバのダウンロードインストール設定・削除方法にてインストール・設定を行ったうえでFAXの設定を行ってください。

1

Google chromeやMicrosoft Edge等のブラウザを開いてください。

※下記画像と設定方法はGoogle chromeです。

※ Google chromeで行えない場合は、Microsoft edgeで行ってください。

2

ブラウザ上部にある、URLを入れる場所にプリンタの「IPアドレス」を入力して「エンター」を押してください。



3

組み込みウェブサーバーが開きましたら上部にあるタブの「ファクス」をクリックしてください。



4

「セキュアなページへのリダイレクト」画面が表示されました。「OK」をクリックしてください。

セキュアなページへのリダイレクト

このページのセキュアなHTTPS対応バージョンにリダイレクトされます。

注意: Web ブラウザでセキュリティ証明書または接続の無効を伝えるメッセージが表示された場合は、指示に従って、その証明書または接続に同意します。

次回からこのメッセージを表示しない



OK

キャンセル

5

「この接続ではプライバシーが保護されません」画面が表示されましたら、画面下部の「詳細設定」をクリックしてください。



この接続ではプライバシーが保護されません

192.168.1.139 では、悪意のあるユーザーによって、パスワード、メッセージ、クレジットカードなどの情報が盗まれる可能性があります。詳細

NET:ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID



Chrome の最高レベルのセキュリティで保護するには、[保護強化機能を有効にしてください](#)。



詳細設定

セキュリティで保護されたページに戻る

6

画面下部に新たに文字が表示されますので、「(入力したIPアドレス) にアクセスする (安全ではありません)」をクリックしてください。

※安全ではありませんと表示されていますが、プリンターと通信するだけなので問題ありません。

※それでも問題がある場合は御社のセキュリティー部門等にご相談ください。

詳細情報を表示しない

セキュリティで保護されたページに戻る

このサーバーが 192.168.1.139 であることを確認できませんでした。このサーバーのセキュリティ証明書は、ご使用のパソコンのオペレーティングシステムによって信頼されているものではありません。原因としては、不適切な設定や、悪意のあるユーザーによる接続妨害が考えられます。



[192.168.1.139 にアクセスする \(安全ではありません\)](#)

6

ファクス設定ウィザード画面にて、「名前」「ファクス番号」の入力、各項目にチェックを入れて頂き、「次へ」をクリックしてください。

ファクス

- 設定

- ファクス設定ウィザード
- ファクス基本設定
- ファクス詳細設定
- ファクス短縮ダイヤル
- ファクス転送
- 迷惑ファクスのブロック機能

+ 情報

+ HP デジタル ファクス

ファクス設定ウィザード ステップ 1: ファクス設定

ファクス情報を入力してください。

国/地域

日本

名前/会社名

有限会社日英ジャパン

ファクス番号

0723497133

① 名前/会社名とファクス番号はファクスのヘッダーに使用されます。これは、一部の国または地域で義務付けられています。

音声電話もこの電話回線で受信しますか?

- はい
- いいえ

ファクス受信時の応答呼出し音のパターンはありますか?

- はい
- いいえ



次へ

キャンセル

7 各項目の該当する物にチェックを入れ「次へ」をクリックしてください。

ファクス設定ウィザード
ステップ2: ボイスおよびインターネット オプション

DSL/ADSL インターネットサービスをファクスと同じ電話回線上で使用していますか?

はい
 いいえ

コンピュータモデムをファクスと同じ電話回線に接続していますか?

いいえ
 DSL モデム
 ダイヤルアップモデム

次へ キャンセル


7 こちらも同様に各項目の該当する物にチェックを入れた後、下記画像のようにファクス線が接続されている事を確認し「次へ」をクリックしてください。

※ファクス線を「LINE1」「LINE2」を間違えないようにしてください。

ファクス設定ウィザード
ステップ3: セットアップ構成

選択内容を確認し、下図のとおり機器を接続します。

音声電話回線をファクスと共有しています
 同一回線を使用する留守番電話があります
 DSL/ADSL インターネットサービスを使用しています
 DSL/ADSL モデムをこの回線上で使用しています
 ダイヤルアップモデムをこの回線上で使用しています



⚠ HP プリンタに同様の専用電話コードのみご使用ください。この電話コードを、お住まいの国/地域に対して提供されたアダプタに接続する必要がある場合もあります。

次へ キャンセル

8 設定は完了しましたので、念のため「テストを実行する」をクリックしてください。

ファクス設定ウィザード
ステップ4: 概要

設定を確認し、[テストを実行する]または[保存のみ]をクリックして構成を完了します。

名前/会社名	有限会社日英ジャパン
ファクス番号	0723497133
自動応答	はい
応答呼び出し音のパターン	いいえ

戻る テストを実行する 保存のみ キャンセル

※「ファクス回線ノイズテスト」のみ不合格の場合でも問題なくFAXが使用できる場合がございます。

ただし、ノイズが強すぎる場合はFAXが送れない・受信できない・印刷物が変になるなどの問題が発生します。

FAXケーブルにノイズフィルターなどを使用するか、ノイズフィルター付きのFAXケーブルを使用してください。


FAXの短縮ダイアルの登録方法

HPプリンタアシスタント画面を開いていただきます。

1

Windows10の場合



デスクトップにあるプリンターアイコンをダブルクリックして頂くか、画面下の「Windows」キーをクリック、ABCD順に並んでいる一覧から「H」の欄まで下がって頂き「HP」のフォルダマークをクリックして頂くと、一覧の中にご利用いただいているプリンター名があるのでそちらをクリックしてください。



2


Windows11の場合

デスクトップにあるプリンターアイコンをダブルクリックして頂くか、画面下の「Windows」キーをクリック、「すべてのアプリ」をクリック、ABCD順に並んでいる一覧から「H」の欄まで下がって頂き「HP」のフォルダマークをクリックして頂くと、一覧の中にご利用いただいているプリンター名があるのでそちらをクリックしてください。



3

「デバイスを選択してください」画面が表示された場合は、該当する名前の物を選択して頂き、「OK」をくりっくしてください。



4

プリンタアシスタント画面が表示されましたら、画面上部の「印刷、スキャン、ファクス」をクリックして頂き、そのすぐ下にある「ファクス」をクリックしてください。



5

画面が切り替わりましたら、「ファクス設定の管理」をクリックしてください。

印刷 スキャン ファクス



ファクス送信

個人またはグループ ファクスの送信




ファクス設定の管理

ファクス履歴の表示、迷惑ファクスの拒否、ファクス設定の管理を行います


6

ファクス設定の管理画面が表示されましたら「ファクス電話帳」をクリックしてください。




7

画面が切り替わりましたら「アドレス帳から追加」をクリックしてください。



8

Windowsアドレス帳画面が表示されましたら、「新しい連絡先」をクリックしてください。



9

プロパティ画面が出ましたら、タブ内の「名前と電子メール」「自宅」「勤務先」等必要な情報を入力して「OK」をクリックしてください。

※「名前」と「ファクス番号」のみ入力でも問題ありません。


Three screenshots of the 'テスト プロパティ' (Test Properties) dialog box. The first screenshot shows the '名前と電子メール' (Name and Email) tab with fields for name, email, and phone number. The second screenshot shows the '自宅' (Home) tab with fields for address, phone number, and fax number. The third screenshot shows the '勤務先' (Work) tab with fields for company name, address, and phone number. Red and blue boxes highlight specific input fields in each tab.

10

Windowsアドレス帳画面にもどりましたら、新しく追加された物が表示されているので、クリックして選択して頂き、画面中央の「宛先」をクリックすると画面右の枠に追加されます。

追加されましたら、「OK」をクリックしてください。

※連続して追加可能です。




11

ファクス設定の管理画面の右側「ファクス電話帳」に追加されていれば追加完了です。

※追加されたアドレスは追加したPC内部の「C:\%Users%\info\Contacts」(PC> Windows(C:)>ユーザー>info>アドレス帳) 内部に保存されています。


PCの入れ替え等を行う際はバックアップをしてください。



グループの作成方法



1

ファクス電話帳画面にて、画面下にある「新規グループ」をクリックしてください。




2

新規グループ画面にて、「グループ名」を入力して頂き、「利用可能な一覧」からグループに追加したい物を選択していただき、画面中央の「追加」をクリックして追加してください。
追加が終わりましたら、「保存」をクリックしてください。
※削除する場合は「削除」をクリックすると削除されます。



3

ファクス電話帳画面にて、追加されていれば追加完了です。



スキャンをするに際の注意事項

スキャンをする際は基本的にPCからWebを介して行う方法を推奨しております。

スキャン方法1を参照してください。

プリンターからスキャンを行う場合は、PCとプリンターの通信状態や設定の有無でスキャンできない場合があります。

プリンターからスキャンを行う場合は日英ジャパン公式サイト「ヘルプ」→「よくあるお問い合わせ」→「プリンターの設定方法」→「PCの入れ替えや新規導入・再インストールで～」の下にある「ダウンロード」からPDFファイルを参照して頂きインストールと設定を行ってください。

スキャン出来ない事例

■プリンターからスキャン出来ていたが、プリンターが修理等で変わってしまったからスキャン出来なくなってしまった。

■突然プリンターからスキャン出来なくなった。「一覧に自分のPCが表示されない」又は、表示されており、「スキャン」を押すと「スキャン中」から動かない場合は

1. PCへインストールしたプログラムが破損している
2. 通信状況が悪い
3. 又はプリンターが修理等で交換されている。

場合がございます。

上記の現象が発生した場合は、日英ジャパン公式サイト「ヘルプ」→「よくあるお問い合わせ」→「プリンターの設定方法」→「PCの入れ替えや新規導入・再インストールで～」の下にある「ダウンロード」からPDFファイルを参照して頂き削除と再インストールと設定を行ってください。

スキヤンの方法1

1

Google chrome又はMicrosoft edgeを開いてください。

下記画像はMicrosoft edgeです。

ウィンドウ上部のURLを入れる場所「マーク」の欄にIPアドレスを入力し、Enterキーを押してください。

※IPアドレスが不明な場合は、本用紙の「IPアドレス確認方法」を参照してください。



2


プリンターと正常に通信できましたら「組み込みWebサーバー」へ接続できます。接続できましたら、スキヤンをクリックしてください。

「セキュアなページへリダイレクト」画面が出ましたら、「OK」をクリックしてください。



3

「接続がプライベートではありません」画面がでましたら、「詳細設定」をクリックして頂くと。下側に「0000.0000.0000.0000へ進む(安全ではありません)」をクリックして下さい。



4

プリンターと正常に通信できましたら「組み込みWebサーバー」へ接続できます。
接続できましたら、スキャンをクリックしてください。

左側の「コンピューターにスキャン」の下にある「Webスキャン」をクリックして頂くと、
画面中央が「コンピューターにスキャンWebスキャン」に切り替わります。

※「Webスキャン」がグレーアウトしている場合は、プリンターの設定が必要です。
日英ジャパン又はイーコストプラスへお電話ください。

The screenshot displays the HP PageWide Pro 477dw MFP Embedded Web Server interface. The browser address bar shows the URL `https://192.168.1.123/#hld-pgWebScan`. The page title is "HP PageWide Pro 477dw MFP Embedded Web Server (組み込み Web サーバ)". The navigation menu includes "ホーム", "スキャン", "ファクス", "Web サービス", "ネットワーク", "ツール", and "設定". The "スキャン" section is active, showing options for "コンピューターにスキャン" and "Web スキャン". The "Web スキャン" section is selected, displaying the following settings:

- ドキュメントソース: ガラス面
- ドキュメントタイプ: PDF
- カラーの基本設定: 黒
- 両面オリジナル: 片面オリジナル
- 用紙サイズ: A4 (210x297 mm)
- 品質設定:
 - 解像度: 高 - 600dpi
 - 品質: 100 (最大値)

Buttons for "スキャンスタート" and "キャンセル" are visible at the bottom right of the settings area. The Windows taskbar at the bottom shows the time as 11:28 on 2025/03/04.

5

好みの項目を設定していただき、画面右下の「スタートスキャン」をクリックしてください。「Webスキャンを開始中…」画面が出ましたら右下にある「OK」をクリックして下さい。スキャンが開始されます。



Webスキャンを開始中...

WebScanは新しいブラウザウィンドウを開き、スキャンしたドキュメントを表示します。


PDFビューアのコントロールを使用して、ドキュメントを保存または印刷します。



OK

6

しばらくすると新しいページが開き「ページのスキャン中」となりスキャンが始まります。スキャンが完了いたしますと、ページにスキャンされたものが表示されます。表示されましたら、画面右上にある「」マークをクリックして頂き、保存してください。異常でスキャンは終了です。



※ADFでスキャンした際に黒い縦線が入る場合は、スキャン面が汚れています。軽く湿った布等で清掃してください。


スキヤンの方法2

※スキヤンをする際は基本的にPCから行うことを推奨しております。

1

Windows10の場合



デスクトップにあるプリンターアイコンをダブルクリックして頂くか、画面下の「Windows」キーをクリック、ABCD順に並んでいる一覧から「H」の欄まで下がって頂き「HP」のフォルダマークをクリックして頂くと、一覧の中にご利用いただいているプリンター名があるのでそちらをクリックしてください。



2


Windows11の場合

デスクトップにあるプリンターアイコンをダブルクリックして頂くか、画面下の「Windows」キーをクリック、「すべてのアプリ」をクリック、ABCD順に並んでいる一覧から「H」の欄まで下がって頂き「HP」のフォルダマークをクリックして頂くと、一覧の中にご利用いただいているプリンター名があるのでそちらをクリックしてください。



3

「デバイスを選択してください」画面が表示された場合は、該当する名前を選択して頂き、「OK」をクリックしてください。



4

プリンタアシスタント画面が表示されましたら、画面上部の「印刷、スキャン、ファクス」をクリックして頂き、そのすぐ下にある「スキャン」をクリックしてください。




印刷 スキャン ファクス



5

画面が切り替わりましたら、「ファクス設定の管理」をクリックしてください。

印刷 スキャン ファクス



ドキュメントまたは写真のスキャン
スキャン ダイアログを開く

6


HPスキャン画面が表示されましたら、好みの項目を設定していただき、画面右下の「スキャン」をクリックしてください。

※「HPスキャン」画面が表示されない。エラー画面が出る場合は、一度ドライバとアプリを削除していただき、ドライバーの再インストールをしてください。




7

スキャンが完了しましたら画面右下の「保存」をクリックしてください。



8

名前を付けて保存画面が表示されましたら、保存する場所を選択して頂き、画面下部の「ファイル名」に任意の名前を入力して頂き、「保存」をクリックして保存してください。



IPアドレス確認方法

■HP PageWide シリーズ 552・577・577-50 又は 7740・7720・8710・9010

1

プリンタ画面上部にあるグレー色の部分のバーの部分をクリック。

2

画面左上にある歯車マークの右にある「Ethernetマーク」又は「ワイヤレスマーク」をクリック。

3

「IPアドレス」の左側に続く数字がプリンタのIPアドレスになります。

※ネットワーク環境により数字は変動します。

■HP OfficeJet Pro 8210

1

↑↓キーにてネットワークを選択し、「OK」を押す。

2

画面上にある「IP:」の後に続く数字がプリンタのIPアドレスになります。

※ネットワーク環境により数字は変動します。

■HP OfficeJet Pro X 551/476/576

1

プリンタ画面の上部にある「イーサネットマーク」「Wi-Fiマーク」をクリックしてください。

2

「IPアドレス」の右側にある数値がプリンタの「IPアドレス」になります。

※ネットワーク環境により数字は変動します。

■HP OfficeJet Pro X451

1

プリンタの画面が表示されていない場合は、プリンタの家マークボタン「ホームボタン」を押していただくと画面が表示されます。

2

「セットアップ」を選んでください。

3

「ネットワーク」を選んでください。

4

「ネットワークの概要表示」を選んでください。

5-1

プリンタを「有線」にてネットワークに繋いでいる場合は、

「ワイヤード」を選択してください。

5-2

プリンタを「無線」(Wi-Fi)にてネットワークに繋いでいる場合は、

「ワイヤレス」を選んでください。

6

「IP:」の後に続く数字がプリンタのIPアドレスになります。

※英語表記の場合もごさいます。

■HP OfficeJet Pro 8100

1

プリンタの再開ランプとボタン(リジュームボタン)とワイヤレスランプとボタンを同時押ししてください。

2

1~3枚の紙が出力され、1枚目「HP ネットワーク構成ページ」に記載されている、

「IPV4」項目の「IPアドレス」がプリンタに設定されている「IPアドレス」です。

※英語表記の場合もごさいます。